

Přidání zařízení do monitorovacího systému KFS

- 1) Přejděte do webového rozhraní zařízení – vložení IP adresy do webového prohlížeče. Výchozí jméno a heslo je oboje **Admin**

The screenshot displays the Command Center RX web interface for a TASKalfa device. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Domů', 'Informace o zařízení / Dálková operace', 'Stav úlohy', 'Schránka na dokumenty', 'Adresář', and 'Odkazy'. The main content area shows the status of various devices (Tiskárna, Skener, Stavové hlášení) and a 'Přihlášení správce' (Administrator Login) dialog box. The dialog box contains fields for 'Uživatelské jméno' (Username) and 'Heslo' (Password), both set to 'Admin'. A 'Přihlášení' (Login) button is visible at the bottom right of the dialog. The background interface also shows a 'Využití ovládacího panelu' (Control Panel Usage) section and a 'Toner' (Toner) section with a table of toner levels.

Zásobník MP	A4	Silný	150	NeníPap
Černá	17%			
Azurová	74%			
Purpurová	71%			
Žlutá	70%			
Odpad toner	OK			

2) Na zařízení musí být vyplněný **DNS server** v části **Síťové nastavení** a potvrdit tlačítkem **Odeslat**. V případě nutnosti je možné použít server 8.8.8.8 – google DNS

The image shows the 'Síťová nastavení : TCP/IP' configuration page. The left sidebar contains navigation options: Domů, Informace o zařízení / Dálková operace, Stav úlohy, Schránka na dokumenty, Adresář, Nastavení zařízení, Nastavení funkcí, **Síťová nastavení** (highlighted), Obecné, TCP/IP, Protokol, Nastavení zabezpečení, Nastavení managementu, and Odkazy.

The main content area is titled 'Síťová nastavení : TCP/IP' and 'Nastavení IPv4 (kabelová síť)'. It includes the following settings:

- DHCP: Zap.
- Auto-IP: Vyp.
- Adresa IP: 10.1.5.67
- Maska podsítě: 255.255.255.0
- Název domény: janus.local
- DNS Server: Použít server DNS z DHCP, Použít následující server DNS
- Server DNS (primární): (highlighted with a red box)
- Server DNS (sekundární):
- Přípona vyhledávání DNS: Použijte příponu vyhledávání DNS z DHCP, Použijte následující příponu vyhledávání DNS
- Přípona vyhledávání DNS (Primární):
- Přípona vyhledávání DNS (Sekundární):
- WINS Server: Použít server WINS z DHCP, Použít následující server WINS
- Server WINS (primární):

At the bottom, a note states: '*: Aby se tato nastavení mohla projevit, klikněte na Odeslat a restartujte zařízení i síť. Restartujte zařízení nebo síť na této stránce: [Resetovat](#)'. The 'Odeslat' button is highlighted with a red box.

3) Dále bude potřeba povolit volbu **Vzdálené služby**, v části **Nastavení managementu** a opět potvrdit tlačítkem **Odeslat**.

Command Center RX

Model : TASKalfa 4053ci
Název hostitele : KM66CD95
Místo : česky Automatické obnovení

Admin
Naposledy aktualizováno : 2020/01/22 12:02:37

Schránka na dokumenty
Adresář
Nastavení zařízení
Nastavení funkcí
Síťová nastavení
Nastavení zabezpečení
Nastavení managementu
Účtování úloh
Ověřování
Upozornění/Zpráva
Nastavení historie
SNMP
Systémové razítko
Panel zpráv
Resetovat
Vzdálené služby
Aplikace
Dálková operace
Odkazy

Nastavení managementu : Vzdálené služby

Vzdálené služby : Vyp

* : Aby se tato nastavení mohla projevít, klikněte na Potvrdit a restartujte zařízení.
Restartujte zařízení nebo síť na této stránce: [Resetovat](#)

Odeslat Resetovat

- 4) Po potvrzení se objeví dodatečné volby. Nechat vše nastavené, jak je na obrázku a zvolit tlačítko **Nastavení**

The screenshot shows the Command Center RX web interface. The top header includes the title 'Command Center RX', the logo 'TASKalfa', and the user 'Admin'. Below the header, there is a navigation menu on the left with options like 'Schránka na dokumenty', 'Adresář', 'Nastavení zařízení', 'Nastavení funkcí', 'Síťová nastavení', 'Nastavení zabezpečení', 'Nastavení managementu' (highlighted in red), 'Účtování úloh', 'Ověřování', 'Upozornění/Zpráva', 'Nastavení historie', 'SNMP', 'Systémové razítko', 'Panel zpráv', 'Resetovat', 'Vzdálené služby', 'Aplikace', 'Dálková operace', and 'Odkazy'. The main content area is titled 'Nastavení managementu : Vzdálené služby'. It contains several settings: 'Vzdálené služby' (Zap.), 'Nastavení serveru' (Nastavení, highlighted with a red box), 'Režim připojení' (Spravovat, Monitorovat), 'Nastavení času expirace' (Vyp), 'Dálková operace' (Zap.), and 'Schválení dálkové operace' (Pouze správce, Všichni uživatelé). A note at the bottom states: 'Aby se tato nastavení mohla projevit, klikněte na Potvrdit a restartujte zařízení. Restartujte zařízení nebo síť na této stránce: [Resetovat](#)'. There are 'Odeslat' and 'Resetovat' buttons at the bottom right.

5) V tomto kroku, bude potřeba vyplnit pole **URL** a **Přístupový (Access) kód**. Do pole URL vyplnit: <https://rfs-eu.kyocera.biz> a do pole Přístupový kód: kód obdržíte emailem. Následně opět potvrdíte tlačítkem **Odeslat**

V případě, že využíváte pro odchozí komunikaci **Proxy server**, bude ho nutné vyplnit přes tlačítko **Nastavení**

The screenshot shows the 'Command Center RX' web interface for a TASKalfa 4053ci device. The user is logged in as 'Admin'. The page title is 'Nastavení managementu : Vzdálené služby'. The main content area is titled 'Nastavení serveru' and contains the following fields:

- Registrace: Použijte přístupový kód (dropdown menu)
- URL: <https://rfs-eu.kyocera.biz> (text input field)
- Ověření: (text input field)
- Ověření proxy: (text input field)
- Uživatelské jméno: (text input field)
- Heslo: (password input field)
- Přístupový kód: (password input field)
- Popis: (text input field)

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Zpět', 'Odeslat', and 'Resetovat'. The 'Odeslat' button is highlighted with a red box.

- 6) Na tuto obrazovku se přepnete kliknutím na tlačítko **Nastavení** z minulého kroku (pouze pokud používáte proxy server). Zaškrtnete **Proxy: Zap**, vyplníte IP adresu, číslo portu, zvolíte **Zap** pro použití pro všechny protokoly a zvolíte **Odeslat**

The screenshot displays the 'Sít'ová nastavení : TCP/IP' configuration page in the Command Center RX. The interface includes a top header with system information (Model: TASKalfa 6053ci, Hostname: KM666A14, Language: češky, Auto-renewal: Automatické obnovení, Last updated: 2020/05/07 14:19:28) and a left sidebar with navigation options like 'Domů', 'Informace o zařízení / Dálková operace', 'Stav úlohy', 'Schránka na dokumenty', 'Adresář', 'Nastavení zařízení', 'Nastavení funkcí', 'Sít'ová nastavení', 'Obecné', 'TCP/IP', 'Protokol', 'Nastavení zabezpečení', 'Nastavení managementu', and 'Odkazy'. The main content area is titled 'Sít'ová nastavení : TCP/IP' and is divided into sections: 'Obecná nastavení (společná)', 'Nastavení proxy', and 'Nastavení IPv4 (kabelová síť)'. In the 'Nastavení proxy' section, the 'Proxy' toggle is set to 'Zap', the 'Server proxy (HTTP)' field contains 'IP adresa proxy serveru', the 'Číslo portu' is 'port', and the 'Použít stejný server proxy pro všechny protokoly' toggle is also set to 'Zap'. The 'Nastavení IPv4' section shows 'DHCP' set to 'Zap'. At the bottom, a note states: 'Aby se tato nastavení mohla projevit, klikněte na Odeslat a restartujte zařízení i síť. Restartujte zařízení nebo síť na této stránce: [Resetovat](#)'. The 'Odeslat' button is highlighted with a red box.

7) Jestli jste všechny kroky provedli správně a máte povolený přístup v síti na internet, změní se Vám tlačítko **Nastavení** jako na obrázku (zašedne). Kdyby se tak nestalo, zkuste restartovat stroj a zkuste znovu.

The screenshot shows the Command Center RX web interface. The top header includes the title 'Command Center RX', the TASKalfa logo, a user profile for 'Admin', and system information: 'Model : TASKalfa 4053ci', 'Název hostitele : KM66CD95', 'Místo :', 'česky' language dropdown, 'Automatické obnovení' checkbox, and 'Naposledy aktualizováno : 2020/01/22 12:14:24' with a refresh icon.

The left sidebar contains a menu with the following items: 'Schránka na dokumenty', 'Adresář', 'Nastavení zařízení', 'Nastavení funkcí', 'Síťová nastavení', 'Nastavení zabezpečení', 'Nastavení managementu' (highlighted in red), 'Účtování úloh', 'Ověřování', 'Upozornění/Zpráva', 'Nastavení historie', 'SNMP', 'Systémové razítko', 'Panel zpráv', 'Resetovat', 'Vzdálené služby', 'Aplikace', 'Dálková operace', and 'Odkazy'.

The main content area is titled 'Nastavení managementu : Vzdálené služby'. It features several settings:

- 'Vzdálené služby' is turned on (Zap.).
- 'Nastavení serveru' has a 'Nastavení' button highlighted with a red box. Below it is a red warning message: 'Pozornost: Potvrďte tato nastavení kliknutím na následující odkaz. Konfigurace'.
- 'Režim připojení' has radio buttons for 'Spravovat' (selected) and 'Monitorovat'.
- 'Nastavení času expirace' is turned off (Vyp.).
- 'Dálková operace' is turned on (Zap.).
- 'Schválení dálkové operace' has radio buttons for 'Pouze správce' (selected) and 'Všichni uživatelé'.

At the bottom, a note states: 'Aby se tato nastavení mohla projevit, klikněte na Potvrdit a restartujte zařízení. Restartujte zařízení nebo síť na této stránce: Resetovat'. There are 'Odeslat' and 'Resetovat' buttons at the bottom right.